

Technický list produktu (datasheet): NLMD0100--

Nabíjecí díl pro nouzový systém MidiControl 2,5A, DCM

without el. circuit module NLDCM42MID, without batteries, with battery compartment upto 55 Ah, H1950 x W600 x D450mm



Technické informace

Délka (netto) (mm)	450,00
Šířka (netto) (mm)	600,00
Výška (netto) (mm)	1.950,00
Hmotnost (netto) (kg)	105,00

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Nabíjecí díl pro nouzový systém MidiControl 2,5A, DCM without el. circuit module NLDCM42MID, without batteries, with battery compartment upto 55 Ah, H1950 x W600 x D450mm	NLMD0100
Nezbytné příslušenství	
Modul výstupních obvodů DCM pro 2 okurhy 2x1A 19" For individually centrally switchable emergency luminaires NL..EL, NL...E, max. load 2 x 300VA – fuse 4x F5A, 6,3x32mm. Suitable NLDCM12E for LPS and CPS Micro-, Mini-, Midi-, Maxi- or MultiControl	
Modul výstupních obvodů (2x) DCM 19" 2x3A, stále/nouzově sv. max. zatížení 2x650VA - pojistky 4 F5A, 6,3 x32 mm, určeno pro CBS Micro, Mini, Midi, Maxi nebo MultiControl	NLDCM32
Modul výstupních obvodů DCM 19" smíšený provoz 2x4A M/NM Max. zátěž 2 x 860 VA – pojistky 4x F6,3A, 6,3x32 mm. Vhodné pro CBS řady Mini-, Midi-, Maxi- nebo MultiControl	NLDCM42

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Nezbytné příslušenství	
Modul výstupních okruhů DCM42 DS/BS pro CBS MidiControl	NLDCM42MID
Max. load 2 x 860VA – fuse 4x F6,3A, 6,3x32mm. Built in into MidiControl at the factory	
Sada baterií RPower OGIV 216V 12V/17Ah (18 ks) vč. konektorů	NLBAS017
Typ RPower, včetně kabelových konektorů (NLBAV1728), sada baterií je vhodná zálohy 1935W/1h, 736W/3h, 343W/8h, celková hmotnost 99kg, požadavky na větrání dle normy EN 62485-2: Q = 0,79m ³ /h, A = 22 cm ²	
Sada baterií RPower OGIV 216V 12V/26Ah (18 ks) vč. konektorů	NLBAS026
Typ RPower, včetně kabelových konektorů (NLBAV1728), sada baterií je vhodná zálohy 2678W/1h, 1227W/3h, 531W/8h, celková hmotnost 166kg, požadavky na větrání dle normy EN 62485-2: Q = 1,2m ³ /h, A = 33,5 cm ²	
Sada baterií RPower OGIV 216V 12V/28Ah (18 ks) vč. konektorů	NLBAS028
Typ RPower, včetně kabelových konektorů (NLBAV1728), sada baterií je vhodná zálohy 2575W/1h, 1250W/3h, 566W/8h, celková hmotnost 164kg, požadavky na větrání dle normy EN 62485-2: Q = 1,34m ³ /h, A = 37,4 cm ²	
Sada baterií RPower OGIV 216V 12V/33Ah (18 ks) vč. konektorů	NLBAS033
Typ RPower, včetně kabelových konektorů (NLBAV3375G), sada baterií je vhodná zálohy 3421W/1h, 1411W/3h, 635W/8h, celková hmotnost 198kg, požadavky na větrání dle normy EN 62485-2: Q = 1,57m ³ /h, A = 44,1 cm ²	
Sada baterií RPower OGIV 216V 12V/41Ah (18 ks) vč. konektorů	NLBAS040
Typ RPower, včetně kabelových konektorů (NLBAV3375-), sada baterií je vhodná zálohy 4061W/1h, 1630W/3h, 719W/8h, celková hmotnost 248kg, požadavky na větrání dle normy EN 62485-2: Q = 1,88m ³ /h, A = 52,6 cm ²	
Sada baterií RPower OGIV 216V 12V/44Ah (18 ks) vč. konektorů	NLBAS045
Typ RPower, včetně kabelových konektorů (NLBAV3375-), sada baterií je vhodná zálohy 4579W/1h, 1884W/3h, 862W/8h, celková hmotnost 263kg, požadavky na větrání dle normy EN 62485-2: Q = 2,15m ³ /h, A = 60,1 cm ²	
Sada baterií RPower OGIV 216V 12V/57Ah (18 ks) vč. konektorů	NLBAS055
Typ RPower, včetně kabelových konektorů (NLBAV3375), sada baterií je vhodná zálohy 6324W/1h, 2598W/3h, 1194W/8h, celková hmotnost 310kg, požadavky na větrání dle normy EN 62485-2: Q = 2,83m ³ /h, A = 79,2 cm ²	
Volitelné příslušenství	
Průhledné dveře pro centrální bateriový systém MidiControl	NLPLXMD
Trojfázový monitor sítě MULTICONTROL	NLMCLM
Trojfázový monitor sítě PC230	NLPC2300
Slouží především k monitorování napětí v rozvodech obecného osvětlení	
Modul logiky spínání SAM24, 8 vstupů vč. monitoru sítě, volný	NLSAM24
Signalizační tablo s LCD displejem, připojení ke sběrnici	NLMCT15
Signalizační tablo s LCD displejem, jištěné klíčem	NLMCT15S
With key switch	