


Technický list produktu (datasheet): LID11631--

Svítidlo Cube-WL1, GU10 QPAR 16, 2x35W

IP54, čirá, šedá €ECONOMY

Outdoor wall luminaire




Technické informace

Stmívatelné	Ano V závislosti na světelném zdroji
Třída ochrany	I
Stupeň ochrany krytí	IP54
Druh svítidla	nástěnné svítidlo
Světelný zdroj	LED zdroj klasický MR16
Světelný zdroj součástí	ne
Počet světelných zdrojů	2
Patice	GU10
Výkon (W)	20
Pracovní napájecí napětí (V)	100-240
Frekvence (Hz)	50/60
Instalace	nástěnné

Technické informace - Pokračování

Barva	Šedá
Materiál	Tlakově litý hliník
Kryt	Čirý
Délka (mm)	63
Šířka (mm)	63
Výška (mm)	154
Volitelné příslušenství	LID 17278--; LID 17279--; LID 17203--; LID 13226--; LID 14508--; LID 15671--; LID 16949--; LID 16223--; LID 13106--
Nezbytné příslušenství	LID 13226--; LID 14937--
D x Š x V mm	63x63x154

Rozměrový výkres: Svítidlo Cube-WL1, GU10 QPAR 16, 2x35W IP54, čirá, šedá



Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Svítidlo Cube-WL1, GU10 QPAR 16, 2x35W IP54, čirá, šedá Outdoor wall luminaire	LID 11631
Nezbytné příslušenství	
Zdroj COB LED GU10, 6W, 3K, 380lm, 60°, 230V 25 LAMPS	LID 13226
GU10 LED bulb 6W 230V 520lm 4000K 60° 25 LAMPS	LID 14937
Volitelné příslušenství	
LED 5W GU10 500lm 3000K CRI80 IP44 230V 38° Suitable for high ambient temperature enclosed fittings; 25 LAMPS	LID 17278
LED 5W GU10 500lm 3000K CRI80 IP44 230V 38° smítkalná Suitable for high ambient temperature enclosed luminaires; 25 LAMPS	LID 17279

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Volitelné příslušenství	
LED 4W 300lm 3000K GU10 60° CRI90 TRIAC stmívatelné 230V nouzová žárovka, 3h	LID17203
Zdroj COB LED GU10, 6W, 3K, 380lm, 60°, 230V 25 LAMPS	LID13226
LED lamp MR16, 6W, GU10, 3000K, 500lm, 230V, 60°, dimmable dimmable; 25 LAMPS	LID14508
LED Lampe MR16 6W 500lm 3000K 60° 230V černá Reflector lamp; 25 LAMPS	LID15671
Dvojité svorky 32A 3násobná 26 ACCES&GADGETS	LID16949
Notlichteinsatz 3H mit MR16-LED-Modul 3W 3 230V IP20 22 EMERGENCY LIGHTS	LID16223
Nouzový modul pro GU10 LED 3-8,5W 3h This kit will also operate with GU10 LED lamps suitable for 180V DC power supply (Emergency); 22 EMERGENCY LIGHTS	LID13106